

МОДЕЛЬ		NC-X900
ВЫОД	Поддержка системы BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32-битная и 64-битная версии), macOS 10.7 и более новая, Ubuntu 18.04 и более новая, iOS 11.0 и более новая, Android 5.0 и более новая
		Зеркалирование экрана для iOS и Android
		Windows 10 Miracast
	Разделенный экран	Максимум 4, динамическое расположение
	Разрешение при зеркалировании	До 4K-UHD, 30 к/с
ФУНКЦИИ	Разрешение на выходе	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
	Совместная работа	Функция расширенного рабочего стола Windows 10, функция модератора, AirNote (экспресс-аннотации от участников), виртуальная доска Novo Screennote
	Подключение к сеансу	Идентификатор собрания, поддержка подключения с помощью QR-кода и PIN-кода
	Информационная доска — цифровое табло	Цифровое табло NovoDS — доска сообщений и информационная доска, интуитивно понятный интерфейс на основе перетаскивания, создание гибкого плей-листа, динамическое содержимое (текст, аудио, фотографии и видео, а также веб-страницы, Twitter, ленты RSS, сервисы Google Календарь, Погода и многое другое)
	Беспроводное дублирование экрана	Приемник и передатчик NT Live для беспроводного дублирования экрана
Защита	Две сети (Wi-Fi и LAN), шифрование AES-256, замок Kensington	
СОВМЕСТИМОСТЬ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2T2R с двумя внешними антеннами Два модуля Wi-Fi (один для Miracast)
	Выходные разъемы	Выход HDMI Аудиовыход (3,5 мм)
	Входные разъемы	Ethernet RJ45 (PoE); USB тип А x 1 USB тип С x 1; разъем microSD; вход HDMI; линейный вход 3,5 мм; разъем RS-232; разъем питания постоянного тока
СИСТЕМА	Процессор	Шестиядерный ARM
	Память	16 ГБ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Электропитание	Вход адаптера переменного тока: электросеть переменного тока напряжением 100–240 В и частотой 50–60 Гц. Выход адаптера переменного тока: 5 В, 3 А. Потребление: 15 Вт
	Размеры изделия (Д x Ш x В)	195,8 x 139,8 x 28 мм
	Вес (нетто)	446 г
	Содержимое комплекта	Основной блок, две антенны, кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания, пульт ДУ с батарейками, комплект для настенного крепления, документация
	Дополнительные аксессуары	LauncherPlus (USB тип А), LauncherPlus (USB тип С), LauncherOne (USB тип А)
	Гарантия	2 года

